

## Blackmagic URSA Viewfinder - Datenblatt

### Anschlüsse

SDI-Videoeingänge 1 x 3G-SDI BNC-Anschluss

Stromeingang 1 vierpoliger 12V-XLR-Anschluss

Computer-Schnittstelle USB 2.0 Mini-B-Port für Softwareaktualisierungen

### Funktionen

Display-Auflösung Volle Auflösung von 1920 x 1080

Frameraten bis zu 60 fps

Display-Typ OLED

Display-Pixel 6,22 Millionen

Farbgenauigkeit 24-Bit-RGB; 16,7 Millionen Farben

Fokussierung Diopter mit 4 Elementen

Dioptrienbereich -4 bis +3

Bedienelemente Tasten für Einstellungen, Kurzbefehlfunktionen und Menünavigation

Overlays Integrierter Prozessor zum Anzeigen von Overlays und Tasten an der Geräteoberseite

Sucherlupe Kann vertikal geneigt und für das linke oder rechte Auge verlängert werden

Tally LED-Tally

Befestigungspunkte Kamerabefestigung mit Justagemöglichkeiten

Metadatenunterstützung Erkennt in das SDI-Signal der URSA, URSA Mini und des Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduinos eingebettete Kamerainformationen

### Betriebssysteme

Mac icon Mac Mojave 10.14, Mac Catalina 10.15 oder höher

Windows Icon Windows 8.1 und 10