

## TourGuide 1038 Taschenempfänger

### Leistungsmerkmale

Besonders geeignet für Personenführungsanlagen;  
Intuitive Bedienung;  
Hinterleuchtetes Display;  
Schutzfunktion gegen versehentliche Tastenbetätigung;  
16 vordefiniert Kanäle (Kanal 1-4 im europäischen ISM Band);  
Robustes Metallgehäuse;  
Externe Ladkontakte;  
Inklusive Akkupack BA2015;

### Technische Daten

HF-Frequenzbereich: 830 – 866 MHz;  
Signal-Rausch-Abstand: > 91 dB(A);  
Audioübertragungsbereich: 40 – 15.000 Hz;  
Audio-Ausgangsleistung: 100 mW (32 Ohm);  
Audio-Anschluss: 3,5 mm Klinke;  
Versorgungsspannung: Akkupack BA 2015 oder 2x Mignon AA;  
Betriebszeit: typisch 10 Stunden;  
Abmessungen: 82 x 64 x 24 mm  
Gewicht inkl. Akku: 185 g

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 1038 / EK 1038